

E 系列 抵抗・コンデンサー値

E3 誤差 40%	E6 誤差 20%	E12 誤差 10%	E24 誤差 5%1%	
10	10	10	10	
			11	
		12	12	
			13	
	15	15	15	
			16	
		18	18	
			20	
	22	22	22	22
				24
27			27	
			30	
33		33	33	
			36	
		39	39	
			43	
47		47	47	47
				51
	56		56	
			62	
	68	68	68	
			75	
		82	82	
			91	

抵抗値： 通常販売されているのは E 12 系列が多い

E 12 系列でも 5%・1% のものがある

コンデンサー値： 通常販売されているのは E 6 系列が多い

E 6 系列でも 10%・5% のものがある